LED Seitenstrahler

Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die LED-Platine steht senkrecht zum Sockel und ist mit 12 LEDs, die alle in eine Richtung (180°) abstrahlen, bestückt. Zusätzlicher Überspannungsschutz. Ausgelegt für AC/DC-Betrieb. Serienmäßig für Betriebsspannung von 230V.

LED Side Emitter

Applicable as a signal or a pilot lamp. The circuit board is arranged vertical to the socket. The circuit board is populated with 12 LEDs, which have a light dispersion on 180°. With integrated overvoltage protection. Designed for AC/DC operation. Standard for operating voltage of 230V.

Gültig für alle Typen Seite 22

Optische Daten bei 40 mA:

rot	1200 mcd
gelb	1000 mcd
blau	1100 mcd
weiß	4000 mcd
u-grün	3000 mcd

Abstrahlwinkel: 180°

Leistung: Typ. 1,4 W

Polaritätsmarkierung:
+ auf Sockel oder Mittelkontakt

Material:
Gehäuse: PC transparent / UL94: V-2
Distanzstück: PC in Leuchtfarbe / UL94: V-2

Option:
- Sonderspannungen
- Sockel BA15s



For all types page 22

Optical characteristics at 40 mA:

red	1200 mcd
yellow	1000 mcd
blue	1100 mcd
white	4000 mcd
u-green	3000 mcd

Viewing angle: 180°

Power rating: Typ. 1.4 W

Polarity marking:
+ on socket or centre contact

Material:
Housing: PC transparent / UL94: V-2
Distance: PC in light colour / UL94: V-2

Option:
- Other voltages on request
- Socket BA15s



Sockel BA 15d
Socket BA 15d

Typ|Type	Spannung|Voltage 230 V AC/DC
rot|red	MBSD 151208
gelb|yellow	MBSD 151218
blau|blue	MBSD 151248
weiß|white	MBSD 151268
u-grün|ü-green	MBSD 151278



Sockel E 14
Socket E 14

Typ|Type	Spannung|Voltage 230 V AC/DC
rot|red	MBSE 141208
gelb|yellow	MBSE 141218
blau|blue	MBSE 141248
weiß|white	MBSE 141268
u-grün|ü-green	MBSE 141278

Zeichnungen im Massstab 1:1,5
Drawings in measure 1:1.5